PROTHERM Wärmeschutz GmbH

Technische Information zum Bimetall-Temperaturbegrenzer der Baureihe 61N

Modellbeispiel



Bezeichnung	**61N**
Funktionsweise	automatisches Abschalten und manuelles Zuschalten eines Stromkreises innerhalb des definierten Regelbereichs mittels Rückstellstift (Temperaturbegrenzung)
Kontaktausführung	Öffner
Gehäusematerial	Phenol
Nennschalttemperaturbereich	40°C bis 120°C
Max. Umgebungstemperatur	24h bei 100°C und 24h bei -30°C (gemäß interner Testaufbau)
Standard-Toleranzbereich	< 110°C = ±3K bis ±4K > 110°C = ±5K
Rückschaltung Standard	manuell nach Abkühlung über Rückstellknopf
Nennspannung	230 VAC (U_N 50/60Hz) 125 VAC
Nennstrom bei U_N ohmsch cos φ = 1,0	6A / 125 VAC für 1.000 Schaltspiele 6A / 250 VAC für 1.000 Schaltspiele (empfohlener Mindeststrom = 1A)
Zulassungen	ohne
Anschluss	Litze
und Befestigung	siehe separate Konfigurationskarte
Hochspannungsprüfung	2 kV für 1 Sekunde
Schutzart	angelehnt an IP64
Kontaktwiderstand	<30mΩ

Die angegebenen Bilder, Zeichnungen und Daten sind beispielhaft und können je nach Schalterkonfiguration abweichen. Thermoschalter sind Sicherheitsbauteile! Für den Einsatz in einer konkreten Anwendung müssen ggfs. spezielle Richtlinien, Vorschriften oder Zulassungen beachtet und die Schalter unter den entsprechenden Umgebungsbedingungen getestet werden. Bitte beachten Sie auch die elektrische Leistung in Verbindung mit der in der Anwendung verwendeten Spannung! Die Zertifizierungen unterscheiden sich auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Nennspannungen. Fragen Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

PROTHERM Wärmeschutz GmbH

Bimetall-Temperaturbegrenzer der Baureihe 61N

Funktion und Ausführung

Bimetall-Schalter als Begrenzer
Eine Bimetallscheibe springt bei Erreichen der werkseitig eingestellten **N**enn**S**chalt**T**emperatur (NST) schlagartig aus ihrer Ausgangslage in eine stabile Endlage und betätigt die Schaltkontakte. Der elektrische Stromkreis wird unterbrochen (Öffner). Die Bimetallscheibe kann nach Abkühlung mittels Rückstellknopf wieder zurück in ihre Ausgangslage gedrückt werden und schließt so den Stromkreis wieder.

Öffner
Die elektrischen Kontakte werden bei steigender Temperatur getrennt und unterbrechen damit den Stromkreis.
(Unterbrechung des Signalwegs bei vorübergehender Überhitzung z.B. zur Temperaturkontrolle im Schaltschrank)

Befestigungsmöglichkeiten gemäß unserer Konfigurationskarte

Wichtige Informationen

Ein Temperaturbegrenzer ist ein wichtiges Schutzelement, das einer sorgfältigen Auswahl und der richtigen Handhabung bedarf. Gerne beraten wir Sie dazu ausführlich.
Die angegebenen Daten beruhen auf Prüfungen und Versuchsreihen. Sie haben Richtwertcharakter, darum können sich für einzelne Applikationen auch Abweichungen ergeben.
Bitte beachten Sie, dass Außeneinflüsse wie Feuchtigkeit, Gasbildung, UV-Strahlung, Magnetfelder oder Vibrationen die korrekte Funktion des Schalters beeinträchtigen können. Speziell die Einwirkung von Silikon auf den Schalter muss vermieden werden.

Vorteile und Nutzen

Dank herausragender Qualität erfüllen unsere Temperaturbegrenzer der erfolgreichen Produktreihen 61N höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie sind mit einem patentierten, millionenfach bewährten Schaltsystem ausgestattet.

Standard Bauform	**Durchmesser 16,2mm (Halbzoll)**
Sicher, zuverlässig, langlebig	**fertigungsbegleitende 100% Prüfung. Auf Wunsch 100% Endkontrolle**
Temperatursensitiv	**mechanisch und elektrisch unbelastete Bimetallscheibe**
Reaktionsschnell	**optimaler Wärmeübergang, da die Bimetallscheibe direkt auf dem Schalterboden liegt**
Flexibel einsetzbar	**viele Befestigungsmöglichkeiten (siehe Konfigurationskarte) sowie kundenspezifische Sonderkonfektionen**

Die Herstellung und Fertigung der Schalter ist entsprechend nach DIN ISO 9001 zertifiziert und selbstverständlich wird die aktuelle RoHS-Konformität eingehalten.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. Gerne erhalten Sie bei uns eine kompetente Beratung durch unser Team. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl und dem Einsatz der Temperaturschalter, um die bestmögliche Lösung in Ihrer Anwendung zu realisieren.

Protherm Wärmeschutz GmbH **Turnstraße 28** **D-75328 Schömberg**	**Telefon: +49 (0) 7235 980 200** **Telefax: +49 (0) 7235 980 201** **E-Mail: kontakt@protherm-gmbh.de** **Internet: www.protherm-gmbh.de**